



Aguarde até que todos os dados sejam apagados.



O TERMINAL SERÁ ZERADO.

Configuração Terminal PREMMIA

Para efetuar algumas configurações específicas que dizem respeito ao estabelecimento, é necessária a presença do lojista, para que ele determine as configurações que utilizará em seu estabelecimento comercial.

Acesse o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione **“OUTRAS REDES”** e pressione **“Enter”**.



Selecione “PREMMIA” e pressione “Enter”.



Selecione “CONFIGURACAO” e pressione “Enter”.



Digite a senha “314159” e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

NUM. TERMINAL :

.....

Digite o Número do Terminal fornecido na ordem de serviço. Pressione **“Enter”**.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

COD. ESTAB.:

.....

Digite o código do Estabelecimento fornecido na ordem de serviço. Pressione **“Enter”**.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

NII:

006

Pressione **“Enter”**.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

HAB. CELULAR?
SIM
>NAO

Selecione “NAO”, para não habilitar a opção de digitação do número do celular, e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

HAB. LOCAL?
SIM
NAO

Selecione “NAO”, para não habilitar a listar com os locais onde a transação foi realizada, e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

TELEFONE 1
.....

Digite o Telefone 1 fornecido na ordem de serviço e pressione “Enter”.

*“Atenção: Os números de telefones serão solicitados **quando o modo de comunicação for alterado para Internet com contingência discada ou somente discada**, caso contrário, as telas para digitação dos números de telefone não serão apresentadas”.*

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ: 03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

TELEFONE 2
.....

Digite o Telefone 2 fornecido na ordem de serviço e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ: 03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

SENHA LOJISTA:

0000

Digite a senha do lojista como sendo “0000” e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ: 03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

**CONFIGURACAO
GRAVADA**

TERMINAL CONFIGURADO COM SUCESSO.

Verificação da chave SETIS/NTK no PIN-pad para PREMMIA

Antes da instalação do módulo é necessário verificar se o PIN-pad contém a chave SETIS/NTK, para isso execute os procedimentos que se encontram no capítulo [PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CHAVE SETIS/NTK PARA PIN-PAD](#)

Zerar Terminal PREMMIA

Essa função é utilizada unicamente para reconfigurar o Terminal Virtual PREMMIA.

Acesse o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “OUTRAS REDES” e pressione “Enter”.



Selecione “PREMMIA” e pressione “Enter”.



Selecione “MANUTENCAO” e pressione “Enter”.



Digite a senha técnica **"314159"** e pressione **"Enter"**.



Confirme se realmente deseja zerar o Terminal, pressionando **"Enter"**.



O TERMINAL SERÁ ZERADO.

Configuração Terminal NEUS

Para efetuar algumas configurações específicas que dizem respeito ao estabelecimento, é necessária a presença do lojista, para que ele determine as configurações que utilizará em seu estabelecimento comercial.

Acesse o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.